

一款新概念产品, 用户可自由组装信号灯具备的所有功能



- QT series将指示灯、信号音、USB、以太网等的控制装置制作成模块, 使用户无需其它工具即可按照自身需求自由组装的多功能产品。
- 除了信号音外部选择型以外, 所有的模块可以上、下位置自由排列。



- 蜂鸣器与信号音模块安装位置可随意选择互换
蜂鸣器模块和信号音模块具有与我公司开发的LED模块兼容的结构, 则用户可以在自己想要的位置上配置模块。
左侧照片为将蜂鸣器模块/信号音模块组装在顶端、中间和下端的产品模型。



- 可选多种LED功能
指示灯分为长亮/闪亮型、爆闪型、旋转闪亮型独立模块, 则每层可采用不同的发光功能。
例如, 显示正常工作的绿色模块选择长亮型, 提示危险的红色模块选择爆闪型或旋转闪亮型, 以增加提醒注意的效果。



- 可选蜂鸣器信号音
输出的蜂鸣器信号音可根据工作环境和用途进行排列。
蜂鸣器信号音模块的详细信息请参考QT Series[蜂鸣器模块]。



- 选择适合用途和环境的支架
根据安装环境有8种支架可供选择。
支架的材质有Steel、Al、PC等种类多样。
各种支架的详细规格和尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。



- 模块销售
消费者可以购买需要的模块自行组装。
关于模块的详细规格与特征请参考QT50/QT70模块介绍页的内容。
关于模块组装的参考内容, 请参考组装品介绍页。



QT50L / QT50ML
QT70L / QT70ML

- 组装销售
根据消费者申请的功能, 提供在本公司组装完毕的成品。
各种型号的组装规格, 请参考QT50/QT70产品详细介绍页。

QT Series

根据用户使用环境选择不同功能的模块进行配置



LED长亮/闪亮模块Q50L-F和Q70L-F的上方有长亮-闪亮选择开关, 通过开关可以选择LED功能。

模块组装方法




1 连接模块之间的连接器。



2 校准模块的对应部位。



3 朝右方向拧紧。



采用便于组装的连接器插件。

LED模块

- LED指示灯模块有长亮型、长亮/闪亮型、爆闪型和旋转闪亮型4种, 采用了高亮度的LED, 可视性优良。
- 根据信号的重要程度, 可以组合使用不同的模块。



Q70L-N



Q50L-N

LED长亮模块

- 输出LED长亮信号
- 采用高亮度LED元件
- 使用电压: DC12V、DC24V、AC110V、AC220V



Q70L-F



Q50L-F

LED长亮/闪亮模块

- 输出LED长亮/闪亮信号
- 采用高亮度LED元件
- 使用电压: DC12V、DC24V、AC110V、AC220V



Q70L-S



Q50L-S

LED爆闪模块

- 发散LED爆闪光
- 比闪亮型有更好的注意提醒效果
- 使用电压: DC12V、DC24V



Q70L-R



Q50L-R

LED旋转闪亮模块

- LED信号光旋转闪亮
- 释放鲜明的信号光
- 使用电压: DC12V、DC24V

蜂鸣器模块

- 蜂鸣器模块有报警音和断续音2种, 其中断续音可以调节音量
- 模块随意组装于任何位置, 且密封性好



Q70L-BZS

报警音蜂鸣器模块

- 报警音蜂鸣器音量: Max. 90dB
- 音量不可调
- 使用电压: DC12V、DC24V、AC110V、AC220V



Q70L-BZ



Q50L-BZ

断续音蜂鸣器模块

- 断续音(嘀~嘀~)音量: Max. 90dB
- 音量可调
- 使用电压: DC12V、DC24V、AC110V、AC220V



- 通过模块侧面的音量调节杆可调节音量
- 蜂鸣器模块可随意组装在任何位置

模块的组装方法

- 采用易组装的接插结构
- 模块之间采用简单的连接器接插方式, 提高了产品的可装配性。用户通过模块的调换自由组合产品规格时, 与其他公司产品相比方便拆卸和组装

- 底座模块是产品的基础部件,通过底座模块引出的控制线,并与不同的支架结合,提高产品的安装效率
- 请参照以下说明选择合适的安装方法



底座模块结构

- 底座模块配有6P接线端子
- 请参照QT Series接线图连接电源线和信号线

直附型结构		在底座模块安装3个螺丝
壁挂型结构		在底座模块 组装壁挂式支架
Pole支架型结构		在底座模块 组装Pole模块和Pole

模块颜色

- QT Series模块型多层信号灯的标准灯体颜色为黑色
- 乳白色模块可订制

接线信息

- QT Series可以利用外部触点和三极管进行接线
- 使用三极管接线时,请根据使用电压和产品区分使用NPN三极管和PNP三极管
- DC长亮型产品: 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC长亮型, AC/DC长亮/闪亮型产品: 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

安装支架

- Pole安装支架

标准型	LB18 LB24	LW18 LW24	QZ18 QZ24	SZ18 SZ24	QL18 QL24	SL18 SL24
						
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

电源线接线信息




由于是通过按压解锁的端子台,无需使用专用工具即可进行接线。

QT70 Series

模块详细规格 QT70L / QT70ML

(单位: mm)


外形	部件名	型号	共同规格
	QT70L顶盖	Q70L-CV	· 材质: PC · 组装后防护等级: IP65 · 产品尺寸: $\varnothing 70 \times 15$



· LED长亮型模块

(单位: mm)


外形	部件名	型号	详细规格		共同规格
			电压	电流	
	Q70L-NR 红色LED 长亮模块	Q70L-NR-12	DC12V	120mA	· 材质: PC · 组装后防护等级: IP65 · 产品尺寸: $\varnothing 70 \times 65$
		Q70L-NR-24	DC24V	55mA	
		Q70L-NR-110	AC110V	25mA	
		Q70L-NR-220	AC220V	25mA	
	Q70L-NA 黄色LED 长亮模块	Q70L-NA-12	DC12V	120mA	
		Q70L-NA-24	DC24V	55mA	
		Q70L-NA-110	AC110V	25mA	
		Q70L-NA-220	AC220V	25mA	
	Q70L-NG 绿色LED 长亮模块	Q70L-NG-12	DC12V	120mA	
		Q70L-NG-24	DC24V	55mA	
		Q70L-NG-110	AC110V	25mA	
		Q70L-NG-220	AC220V	25mA	
	Q70L-NB 蓝色LED 长亮模块	Q70L-NB-12	DC12V	120mA	
		Q70L-NB-24	DC24V	55mA	
		Q70L-NB-110	AC110V	25mA	
		Q70L-NB-220	AC220V	25mA	
	Q70L-NC 白色LED 长亮模块	Q70L-NC-12	DC12V	120mA	
		Q70L-NC-24	DC24V	55mA	
		Q70L-NC-110	AC110V	25mA	
		Q70L-NC-220	AC220V	25mA	



· LED闪亮型模块


(单位: mm)

外形	部件名	型号	详细规格		共同规格
			电压	电流	
	Q70L-FR 红色LED 长亮/闪亮模块	Q70L-FR-12	DC12V	120mA	· 材质: PC · 组装后防护等级: IP65 · 产品尺寸: $\varnothing 70 \times 65$
		Q70L-FR-24	DC24V	55mA	
		Q70L-FR-110	AC110V	25mA	
		Q70L-FR-220	AC220V	25mA	
	Q70L-FA 黄色LED 长亮/闪亮模块	Q70L-FA-12	DC12V	120mA	
		Q70L-FA-24	DC24V	55mA	
		Q70L-FA-110	AC110V	25mA	
		Q70L-FA-220	AC220V	25mA	
	Q70L-FG 绿色LED 长亮/闪亮模块	Q70L-FG-12	DC12V	120mA	
		Q70L-FG-24	DC24V	55mA	
		Q70L-FG-110	AC110V	25mA	
		Q70L-FG-220	AC220V	25mA	



QT70 Series

(单位: mm)

外形	部件名	型号	详细规格		共同规格
			电压	电流	
	Q70L-FB 蓝色LED 长亮/闪亮模块	Q70L-FB-12	DC12V	120mA	· 材质: PC · 组装后防护等级: IP65 · 产品尺寸: Ø70 x 65
		Q70L-FB-24	DC24V	55mA	
		Q70L-FB-110	AC110V	25mA	
		Q70L-FB-220	AC220V	25mA	
	Q70L-FC 白色LED 长亮/闪亮模块	Q70L-FC-12	DC12V	120mA	
		Q70L-FC-24	DC24V	55mA	
		Q70L-FC-110	AC110V	25mA	
		Q70L-FC-220	AC220V	25mA	

· LED爆闪型模块

(单位: mm)


外形	部件名	型号	详细规格		共同规格
			电压	电流	
	Q70L-SR 红色LED 爆闪模块	Q70L-SR-12	DC12V	120mA	· 材质: PC · 组装后防护等级: IP65 · 产品尺寸: Ø70 x 65
		Q70L-SR-24	DC24V	120mA	
	Q70L-SA 黄色LED 爆闪模块	Q70L-SA-12	DC12V	120mA	
		Q70L-SA-24	DC24V	120mA	
	Q70L-SG 绿色LED 爆闪模块	Q70L-SG-12	DC12V	120mA	
		Q70L-SG-24	DC24V	120mA	
	Q70L-SB 蓝色LED 爆闪模块	Q70L-SB-12	DC12V	120mA	
		Q70L-SB-24	DC24V	120mA	
	Q70L-SC 白色LED 爆闪模块	Q70L-SC-12	DC12V	120mA	
		Q70L-SC-24	DC24V	120mA	

· LED旋转闪亮型模块

(单位: mm)

外形	部件名	型号	详细规格		共同规格
			电压	电流	
	Q70L-RR 红色LED 旋转闪亮模块	Q70L-RR-12	DC12V	80mA	· 材质: PC · 组装后防护等级: IP65 · 产品尺寸: Ø70 x 65
		Q70L-RR-24	DC24V	80mA	
	Q70L-RA 黄色LED 旋转闪亮模块	Q70L-RA-12	DC12V	80mA	
		Q70L-RA-24	DC24V	80mA	


(单位: mm)

外形	部件名	型号	详细规格		共同规格
			电压	电流	
	Q70L-RG 绿色LED 旋转闪亮模块	Q70L-RG-12	DC12V	80mA	· 材质: PC · 组装后防护等级: IP65 · 产品尺寸: $\varnothing 70 \times 65$
		Q70L-RG-24	DC24V	80mA	
	Q70L-RB 蓝色LED 旋转闪亮模块	Q70L-RB-12	DC12V	80mA	
		Q70L-RB-24	DC24V	80mA	
	Q70L-RC 白色LED 旋转闪亮模块	Q70L-RC-12 Q70L-RC-24	DC12V DC24V	80mA 80mA	

· 蜂鸣器模块

(单位: mm)

外形	部件名	型号	详细规格		共同规格
			电压	电流	
	Q70L-BZ 蜂鸣器模块	Q70L-BZ-12	DC12V	30mA	· 材质: PC · 组装后防护等级: IP54 · 产品尺寸: $\varnothing 70 \times 65$ · 音量: Max. 90dB
		Q70L-BZ-24	DC24V	55mA	
		Q70L-BZ-110	AC110V	110mA	
		Q70L-BZ-220	AC220V	130mA	
	Q70L-BZS 警报警蜂鸣器模块	Q70L-BZS-12	DC12V	240mA	
		Q70L-BZS-24	DC24V	150mA	
		Q70L-BZS-110	AC110V	10mA	
		Q70L-BZS-220	AC220V	20mA	




QT70 Series



· 底座模块







(单位: mm)

外形	部件名	型号	共同规格
	底座模块	Q70L-BS	· 材质: PC · 组装后防护等级: IP65 · 产品尺寸: $\varnothing 70 \times 36$



· 支架模块

(单位: mm)

外形	部件名	型号	材质	外形图
	壁挂式支架	TWS80	Steel	 
	壁挂式支架	TWA80	PC	 
	Pole模块	Q70L-PB	PC	 

外径70mm内置蜂鸣器模块型多功能LED多层信号灯

QT70L-BZ



LED模块、底座模块、蜂鸣器模块、Pole模块组成的产品

QT70L-BZ Ø70mm内置蜂鸣器模块型LED多层信号灯, Pole支架型



QT70L-BZ

乳白色产品
乳白色模块可订制



型号	层数	电压	认证	重量	颜色
QT70L-BZ QT70LF-BZ (Max.90dB)	1	DC12V	CE	0.50kg	● R-红
		DC24V		0.50kg	
		AC110V		0.51kg	
		AC220V		0.51kg	
	2	DC12V		0.58kg	● R-红 ● G-绿
		DC24V		0.88kg	
		AC110V		0.59kg	
		AC220V		0.59kg	
	3	DC12V		0.65kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		DC24V		0.65kg	
		AC110V		0.66kg	
		AC220V		0.66kg	
4	DC12V	0.73kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝		
	DC24V	0.73kg			
	AC110V	0.74kg			
	AC220V	0.74kg			

※ CE认证: DC12V、DC24V

模块构成

QT70L QT70LF	长亮模块 长亮/闪亮模块	+	底座模块(BS) + Pole模块(PB)	+	蜂鸣器模块(BZ)
-----------------	-----------------	---	-----------------------------	---	-----------

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	120mA	55mA	25mA	25mA
蜂鸣器电流	30mA	55mA	110mA	130mA

接线信息

· LED光源多层信号灯可以利用外部触点和三极管进行接线

用户订制规格

- 非标准Pole长度
- 乳白色产品
- LED爆闪型产品(管理型号: QT70LS-BZ)
- 旋转闪亮型产品(管理型号: QT70LR-BZ)

安装支架

标准型	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al


※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

型号选定

QT70L-BZ	-	3	-	24	-	RAG	-	LW24
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]		[安装支架]
QT70L-BZ QT70LF-BZ		1-1层 2-2层 3-3层 4-4层		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝		· 未指定-标准型 · 指定 -LB24 -LW24 -QZ24 -SZ24 -QL24 -SL24

外形图 · QT70L-BZ

单位: mm



QT Series

接线图(利用外部触点接线)

- QT Series模块型LED多层信号灯可以利用外部触点和三极管进行接线
- 利用外部触点时, 请按照以下接线图接线后使用。

适用产品	外部触点	适用产品	外部触点
DC/AC 标准型		DC/AC 蜂鸣器型	

接线图(利用三极管接线)

- 利用三极管接线时, 根据使用电压和产品的不同, 区分使用NPN三极管或PNP三极管, 请按照以下接线图, 正确地接线后使用

适用产品	三极管
DC 标准型	
DC 蜂鸣器型	

- DC长亮/闪亮型产品: 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC长亮/闪亮型产品: 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm